



NMC-PL-PM10-10

Защита от перенапряжения, 10 шт.

Для предохранения активного оборудования от скачков напряжения на линии рекомендуется использовать специальную защиту.

Магазин защиты NMC-PL-PM10-10 предоставляет первичную защиту линий связи от кратковременных скачков напряжения и используется совместно с трехконтактными разрядниками NMC-PL-GDT1-10.

Магазин устанавливается непосредственно на 10-ти парные плиты (размыкаемые и неразмыкаемые). В один магазин защиты устанавливается 10 разрядников: по одному на каждый контакт 10-ти парного плита. Каждый разрядник заполнен инертным газом и имеет термозащитную пружину внутри.

При установке на плит, магазин замыкается на кронштейне. В случае, если плиты смонтированы на круглых направляющих, для заземления конструкции потребуются клипсы NMC-PL-EC-10. Клипс необходимо по две штуки на каждый плит.

Таблица заказа

P/N	Тип	Индивидуальная упаковка			Транспортная упаковка		
		Кол-во	Габариты или объем	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-PL-PM10-10	Магазин защиты, на 10 пар	10 шт.	250x110x45 мм	0,500	30 уп.	590x270x290	16,0
NMC-PL-GDT1-10	Трехконтактный разрядник	10 шт.	-	0,000052	-	-	-
NMC-PL-PM-COVE	Противополевая крышка	1 шт.	—	0,003	—	—	—
NMC-PL-EC-10	Клипса заземления	10 шт.	0,000051	0,021	900 уп.	590x270x290	21

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Количество пар	10
Максимальный ток	5 А
Номинальное напряжение (В)	менее 50 В
Исполнение разрядника	Керамика с металлическими вставками
Исполнение разрядника	Инертный газ
Материал пластика	Соответствует UL94V-0
Материал контактов	Бронза с серебряным напылением
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +70 °С. Монтаж от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -10 до +60 °С
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная – картонная коробка, по 10 шт / блистерная коробка, по 100 шт.